



Octalarm-IP verschillen tussen B-lijn en A-lijn alarmmelders

De bijgevoegde gebruikershandleiding beschrijft alle functies van de **A-lijn** Octalarm-IP alarmmelder. Dit is de meest uitgebreide lijn. Voor de **B-lijn** geldt dat bepaalde functies niet aanwezig zijn. Deze verschillen kunnen als volgt worden samengevat:

Menu: Telefoonboek

B-lijn telefoonboek verschillen:

- ruimte voor maximaal 10 oproepnummers (**A-lijn** max. 40 oproepnummers)
- instellen van alarmnotificatie per e-mail is niet mogelijk
- UMO meldcentrale meldingen zijn niet mogelijk

Menu: Bellijsten

B-lijn heeft geen "prioriteit" instellingen

Menu: Actielijsten

B-lijn heeft geen menu "Actielijsten" en daarmee gerelateerde instellingen zoals:

- aan- en uitzetten van lokale alarmering (staat altijd aan in de **B-lijn**)
- aan- en uitzetten van automatisch herhalen zolang het alarm niet is opgeheven (standaardinstelling in de **B-lijn** is herhalen na 60 minuten, maximaal 2x, en is niet uitschakelbaar)
- herstelmeldingen (herstelmeldingen zijn niet mogelijk in de **B-lijn**)
- tijdvenster instellingen (tijdvenster instellingen zijn niet mogelijk in de **B-lijn**)

Menu: Ingangen

B-lijn heeft geen Sensorbus dus ook geen keuzemogelijkheid tussen Sensorbus of rechtstreeks aansluiten van de alarmcontacten.

B-lijn heeft vaste spraakberichten in vier talen. Het zelf inspreken van de spraakberichten (alarmtekst) is bij de **B-lijn** niet mogelijk

Menu: Uitgangen

B-lijn heeft bij de uitgangen "Ext zoemer" en "Ext flitslicht" geen instelling voor "schakelbaar op afstand" Schakelen op afstand is dus met een **B-lijn** niet mogelijk

Menu: Systeemstoringen

B-lijn heeft geen menu met instelmogelijkheden m.b.t. "Systeemstoringen". Alle systeemstoringen worden dus uitgebeld of lokaal gemeld. Alleen de systeemstoringen "Netstoring" en "ACC" zijn via het Set-menu (tijdelijk) uitschakelbaar

Menu: Alarmontvangers

B-lijn toestellen zijn in PSTN of GSM uitvoering verkrijgbaar (geen combinatie van beide) en hebben derhalve geen menu "Alarmontvangers", dus tevens geen mogelijkheid om een voorkeursnetwerk aan te geven